


静音設計なのに パワフル&大容量!

ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。

屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。

回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。



オイル点検窓

High Power GENERATOR
HPG2300iS
INVERTER

WAKITA



High Power GENERATOR HPG2300iS INVERTER

静音 パワフル 大容量

省エネ設計

エコノミースイッチONで使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御。燃料を節約することができます。

コンパクトなのに大容量

2300Wの容量によりアウトドアや作業等に快適にご使用できます。




野外作業

見やすい操作パネル

出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。明るいランプでスムーズに確認できます。

エンジンオイル不足
過負荷
出力
並列出力
周波数切替



並列運転OK

用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。

■専用コード(オプション)

※別売り専用コードをご使用ください。



2300VA+2300VA→4600VA

高品質・安定供給

正弦波インバータによりご家庭で使用する商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。屋外の作業やアウトドア、イベントなどに最適。自動車のバッテリー充電もOK。



アウトドア

非常時の備えに

停電や災害時などの家電製品の使用や通信を確保する非常用電源に最適。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給します。

仕様

〈PSE 証明済〉

型 式		HPG2300iS
交 流	周波数(Hz)	50/60切換式
	定格出力(KVA)	2.3
	電 圧(V)	100
	電 流(A)	23
直 流	電 圧(V)	12
	電 流(A)	8.3
エンジン	排気量(cc)	149
	燃 料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	4.0
連続運転可能時間	1/4負荷時(h)	7.0
	負荷時(h)	3.2
寸 法	全 長(mm)	565
	全 巾(mm)	339
	全 高(mm)	467
質 量(kg)		27
騒音値		音響パワーLwA (dB) ^{※1} 82

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

※1 音響パワーレベルLwAの測定環境はISO3744に準ずる試験環境での測定値になります。