


ソーラー充電式LEDオートライト15W PLUS

取扱説明書



15W/1600ルーメン



REACH



使用上、説明書を読んでからご使用ください
説明書は大切に保管してください

製品仕様

製品名	ソーラー充電式LEDオートライト15W PLUS
消費電力/明るさ	15W/1600ルーメン
LED	SMD2835 40個 (0.5W/LED)
リチウムイオンバッテリーパック	18650/7.4V/5400mAh
太陽光パネル	9.5Wp, 単結晶シリコン
防水規格	IP65準拠
配光角度	140×70-TP III
人感感知角度/範囲	120度/3~8メートル
サイズ	49.25cm×23.19cm×5.8cm
推奨設置高さ	3~5メートル
製品寿命	35000時間
内容物	本体×1、六角レンチ・ネジ袋×1、取扱説明書×1、 アーチ型金具×1、U字金具×2

製品特徴



太陽光発電



自動オンオフ機能



安全



多機能



バッテリー長持ち



電気代ゼロ



赤外線モーションセンサー機能



防水規格IP65準拠



配線なし

作動モード

スマートボタン:



④ オン/オフ

当製品は自動点灯機能付きです。
一度電源をオンにするだけで自動的に点灯・消灯を行います

赤外線モーションセンサー機能




8メートル範囲内のモーション感知により
強発光（1600ルーメン）で点灯します。
その後20秒間モーション感知が無い場合、
弱発光での点灯に切り替わります。

使用上の注意事項

1. 当製品は太陽光発電となります。日光が十分に当たる場所に設置のうえご使用ください。
2. 点灯時間は日照や天候などの環境により左右します
3. 「過充電・過放電・過電圧」防止機能付き
4. 日中作動停止時に太陽光充電を行い、あたりが十分に暗くなったら自動作動します
5. 内蔵電池を入れなおした際はソーラーパネルを日光もしくは強めの明りにあててください
6. 製品分解は行わないようにしてください
7. 内蔵電池を家庭ごみとして廃棄しないでください


設置方法

設置①：壁への取り付け




1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. ドリルで幅8mm×深さ60mmの穴を開けてください (図①)
3. 穴に拡張ネジをはめ込みます (図②)
4. レンチで本体を固定します (図③)

設置②：ポールへの取り付け



1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
 2. U字金具のナットを外します (図①)
 3. U字金具で製品本体をポールに固定します (図②)
 4. 本体金具のネジをゆるめ、必要に応じて角度を調整してください。
上方向に20度、下方向に10度の範囲で調整可能です (図③④)
- ※ 直径40mm～60mmのポールに取り付けできます

設置③：曲線ポール



1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
 2. ネジをゆるめて金具を取り外します (図①②)
 3. ソケットカバーを取り外します (図③)
 4. アーチ形金具を取り付けます (図④)
 5. 本体をポールにはめ込みます (図⑤)
 6. 位置を定め、アーチ形金具で固定します (図⑥)
- ※ 直径40mm～50mmのポールに取り付けできます