

ソーラー街路灯仕様説明書

型番	JZ-TYN4W	JZ-TYN6W	JZ-TYN8W
本体材質	ABS	ABS	ABS
ソーラーパネル	9V/4W	9V/6W	9V/8W
電池容量[リチウム]	7.4V/2000mAh	7.4V/4000mAh	7.4V/6000mAh
LED色温度	4200K/6000K	4200K/6000K	4200K/6000K
赤外線反応距離	6~10M	6~10M	6~10M
充電時間[晴天時]	6~8H	6~8H	6~8H
無日照点灯時間	2~3日	2~3日	2~3日
設置高さ	2.5~4M	2.5~4M	2.5~4M
製品サイズ	268×148×38mm	300×160×38mm	366×208×40mm
製品重量	0.9kg	1.1kg	1.5kg

点灯モード

※点灯モードはスイッチを押すたびに切り替わります。

モード①→モード②→モード③→電源Off→モード①

モード①

夜間自動点灯モード

周囲が暗くなると自動で点灯します。

点灯時は明るさが最大の50%で点灯します。

※赤外線センサーは反応しません。

モード②

誘導+人感センサーモード

周囲が暗くなると自動で点灯します。

赤外線センサーの検出範囲に入ると100%の明るさで点灯します。

赤外線センサーの検出範囲を離れると30秒後に30%モードに切り替わります。

赤外線センサーの検出範囲に何も動きが無い場合30%で点灯します。

モード③

人感センサーモード

周囲が暗くなると自動で点灯します。

赤外線センサーの検出範囲に入ると100%の明るさで点灯します。

赤外線センサーの検出範囲を離れると30秒後に消灯します。

取付イメージ



※使用上の注意

- ・ソーラーパネル部に太陽光が当たるように設置場所を選定して下さい。
- ・ソーラーパネル部が光センサーとなっている為、ソーラーパネル部に強い光が当たっている場合夜間でも消灯する場合があります。
- ・点灯中は充電しません。



付属品

- ・本体取付金具
- ・角度固定用ネジ×2本
- ・壁面取付用アンカー×2本
- ・スイッチ用ピン×1本